

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

Коммутатор резерва SW-21VAS2-REL предназначен для релейной коммутации 2 в 1 сигналов видео (CVBS, SD-SDI, HD-SDI) и симметричных стерео звуковых сигналов.

Коммутатор резерва SW-21VAS2-REL должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от 0 до 40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

| | |
|--|---|
| Наименование изделия | SW-21VAS2-REL |
| Наименование изготовителя | ООО «ЛЭС-ТВ» |
| Адрес изготовителя | 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2 |
| Декларация о соответствии изделия | ТС № RU Д-РУ.МО10.В.04216 |
| Дата регистрации декларации о соответствии | 21.12.2017 |
| Срок действия декларации | 20.12.2022 |

Комплектность

| | |
|---|-------|
| Коммутатор резерва SW-21VAS2-REL | 1 шт. |
| Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13) | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Количество входов/выходов | 2 / 1 |
| Формат видео сигналов | CVBS, HD/SD-SDI |
| Номинальный коэффициент передачи для видео | 1.0 + 0.005 |
| Входное/выходное сопротивление для видео тракта, (Ом) | 75 |
| Тип разъемов видео | BNC |
| Формат звуковых сигналов | аналоговый, симметричный |
| Входное/выходное сопротивление для звукового тракта, (Ом) | 600 / ≤60 |
| Тип звуковых разъемов | XLR 3-pin |
| Входной сигнал управления | GPI (замыкание на землю) |
| Момент переключения | асинхронный |
| Напряжение питания, (В) | 100 - 250 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 10 |
| Количество блоков питания | 1 |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм | 483 x 44 x 83 |

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<http://les.ru/catalog/kombinirovannye-2-1/sw-21vas2-rel/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёме

Коммутатор резерва SW-21VAS2-REL соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-011-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____