

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

Четырёхканальный релейный коммутатор резерва SW-421AS-RP2. Устройство имеет четыре независимых коммутатора 2x1 аналоговых симметричных звуковых сигналов. Управление осуществляется с лицевой панели или внешними сигналами GPI. При управлении сигналами GPI – возможно независимое переключение коммутаторов. Прибор имеет два блока электропитания, при пропадании питания на обоих блоках включается релейный обход на всех коммутаторах, сигнал со входа “А” подаётся на выход “COM”.

Коммутатор резерва SW-421AS-RP2 должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40°C;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	SW-421AS-RP2
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ТС № RU Д-РУ.МО10.В.04216
Дата регистрации декларации о соответствии	21.12.2017
Срок действия декларации	20.12.2022

Комплектность

Коммутатор резерва SW-421AS-RP2	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	2 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество независимых каналов	4
Количество входов/выходов у одного канала	2/1
Формат звуковых сигналов	аналоговый, симметричный
Максимально допустимое напряжение в тракте аудио, (В)	100
Переходное затухание между любой парой каналов на частоте 20 кГц, не хуже, (дБ)	115
Момент переключения	асинхронный
Тип разъемов тракта звука	XLR
Момент переключения	асинхронный
Напряжение питания, (В)	100 - 240
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 5
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 123

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<http://les.ru/catalog/zvuk-analogovyy/sw-421as-rp2/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёме

Коммутатор резерва SW-421AS-RP2 соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-011-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____