

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения

Блок четырёхпроводной служебной связи АК-41АС на 4 абонента. На лицевой панели устройства расположены кнопки выбора абонентов, громкоговоритель, входной разъём для микрофона. Для подключения системы регистрации, имеется выходной разъём.

Блок служебной связи АК-41АС должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	АК-41АС
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2

Комплектность

Блок служебной связи АК-41АС	1 шт.
Электретный микрофон на «гусиной шее»	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество входов / выходов	4 / 4
Тип входа / выхода	симметричный
Входное сопротивление, (Ом)	≥ 600
Выходное сопротивление, (Ом)	≤ 60
Номинальный уровень входного сигнала, (дБм)	0
Номинальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом, (дБм)	0
Ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ, (кГц)	$\geq 3,4$
Максимальный уровень выходного сигнала, (дБм)	+ 8
Диапазон регулировки АРУ на приём, (дБ)	30
Напряжение питания, (В)	230
Потребляемая мощность от сети переменного тока, (Вт)	≤ 6
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 150
Вес, (кг)	2,6

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Дата выпуска: _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приёмку _____