


# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Общие сведения об изделии

Устройство TRZ-81AS предназначено для высоконадежной защиты цепей симметричного аналогового звука в системах телевизионного и радиовещания. Восемь независимых каналов в одном корпусе 19" 1RU с входными и выходными разъемами 3-pin XLR. Изделие защищает оконечные устройства звукового тракта от импульсных перенапряжений различного рода, возникающих при грозовых разрядах или при работе силовых электрических систем.

Устройство грозозащиты TRZ-81AS должно эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

## Основные сведения об изделии

Наименование изделия	TRZ-81AS
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2

## Комплектность

Устройство грозозащиты TRZ-81AS	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## Технические характеристики

Количество каналов	8
Формат звуковых сигналов	аналоговый, симметричный
Тип входа / выхода	трансформаторный
Тип разъемов	3-pin XLR
Номинальное выходное сопротивление источника, (Ом)	10 - 600
Номинальный уровень входного сигнала, (dBu)	0 (0.775 В)
Номинальное входное сопротивление приемника, (Ом)	600
Время срабатывания, (нс)	20
Поглощаемая энергия (тип.), (Дж)	< 8
Напряжение ограничения при 100 А, (В)	25 - 35
Максимальный пиковый ток, (кА)	20
Эквивалентная емкость тракта, (пФ)	< 2500
Коэффициент подавления входного синфазного сигнала на частоте 50 Гц, (дБ)	> 100
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 86
Вес, (кг)	1,8

## Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

## Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - a. наличия механических повреждений;
  - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
  - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
  - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
  - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

## Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

## Свидетельство о приёмке

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись ответственного за приёмку \_\_\_\_\_