

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

TR-11ADXB – одноканальный трансформаторный согласующий адаптер 110 – 75 Ом для цепей последовательных звуковых сигналов стандарта AES/EBU.

TR-11ADXB должен эксплуатироваться в климатических условиях:

- температура окружающего воздуха в пределах от -30 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	TR-11ADXB
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2

Комплектность

Изолирующий трансформатор TR-11ADXB	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество входов/выходов	1 / 1
Формат звуковых сигналов	AES/EBU
Тип входного/выходного разъемов	3-pin XLR female / BNC
Тип входа / выхода	трансформаторный
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	110 / 75
Рабочий диапазон частот (МГц)	0,05 ... 35
Предельное напряжение между землями, (В)	500 AC / 750 DC
Предельное напряжение между землями в импульсе до 5 мкс, (В)	1000
Диапазон рабочих температур, (°С)	- 35... + 40
Вес, (кг)	0,054
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	21 x 55

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёме

Дата выпуска: _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приёмку _____