

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

SW-2144HDAE это матричный коммутатор 2x2 для сигналов 3G/HD/SD-SDI и DVB-ASI, с разветвлением каждого выхода на 4. Переключение каналов производится автоматически, локально с лицевой панели или дистанционно сигналами GPI или по Ethernet через WEB-интерфейс. Устройство оснащено двумя блоками питания.

Коммутатор SW-2144HDAE должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	SW-2144HDAE
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.B.04216
Дата регистрации декларации о соответствии	21.12.2017
Срок действия декларации	20.12.2022

Комплектность

Коммутатор резерва SW-2144HDAE	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	2 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество входов/выходов	2 / 2 (x4)
Стандарт сигналов	3G/HD/SD-SDI, DVB-ASI
Вид тракта	цифровой, с коррекцией и восстановлением несущей
Максимальная длина корректируемого кабеля типа Canare L-4CFB для сигнала HD-SDI, (м)	150
Номинальный размах выходных сигналов, (В)	0.8
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	75
Тип разъёмов	BNC
Момент переключения	асинхронный
Напряжение питания, (В)	100 - 240
Потребляемая мощность, (Вт)	10
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 123

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<http://les.ru/catalog/video-3g-hd-sd-sdi-2-1/sw-2144hdae/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёме

Коммутатор резерва SW-2144HDAE соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-011-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____