


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

TR-12SDA – одноканальный пассивный разветвитель для распределения двум потребителям одного сигнала стандарта 3G/HD/SD-SDI или транспортного потока DVB-ASI со скоростью передачи данных от 270 Мбит/сек до 2,970 Гбит/с. Прибор не разрывает цепи земли входных и выходных сигналов и оснащен разъемами BNC с общей землей.

Пассивный разветвитель TR-12SDA должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	TR-12SDA
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2

Комплектность

Пассивный разветвитель TR-12SDA	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество входов / выходов	1 / 2
Разъемы для подключения сигналов	BNC
Входное и выходное сопротивление, (Ом)	75
Максимальный размах входного сигнала, (В)	5
Максимальный постоянный ток по входу, (А)	0,3
Кoeffициент передачи на частоте 270 МГц не более, (дБ)	3,2
Развязка между выходами на частоте 270 МГц не менее, (дБ)	15
Полоса рабочих частот, (МГц)	25 – 3000
Габаритные размеры (Ш x В x Г), (мм)	44 x 42 x 60
Вес, (кг)	0,15

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёме

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____