


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

Панель KR-101C предназначена для управления внешними устройствами с помощью сигналов GPI (General Purpose Interface). 10 кнопок, 10 разъемов GPI. Локальное управление кнопками с лицевой панели, дистанционное от ПК через USB порт.

Панель управления KR-1012-U22 должна эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5°C до +40°C;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Устройство управления	KR-101C
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2

Комплектность

Панель управления KR-101C	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество кнопок управления	10
Защитные крышки на кнопках управления	1 (5-й канал)
Количество разъемов GPI IN/OUT	10
Тип разъемов GPI	DB9F
Количество разъемов USB	1
Тип разъема USB	USB type B
Предельно допустимая нагрузка контактных групп реле выходных сигналов GPI, (B / A)	30 / 0,5
Порог срабатывания входных сигналов GPI, (B)	1,4
Напряжение питания, (В)	100 - 240
Потребляемая мощность от сети переменного тока, (Вт)	≤ 6
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 86
Вес, (кг)	1,36

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____