

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

SW-412AS2E - коммутатор 4 в 1 звуковых аналоговых симметричных стерео сигналов. Выходы устройства сдвоенные. Переключение входов производится дистанционно командами GPI или локально с лицевой панели. Устройство имеет один блок питания.

Коммутатор резерва SW-412AS2E должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40°C;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	SW-412AS2E
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ТС № RU Д-РУ.МО10.В.04216
Дата регистрации декларации о соответствии	21.12.2017
Срок действия декларации	20.12.2022

Комплектность

Коммутатор резерва SW-412AS2E	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество входов / выходов (стерео)	4 / 1*2
Формат сигналов	аналоговый, симметричный
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	600 / ≤60
Тип разъемов	XLR 3-pin
Номинальный уровень входного сигнала, (дБм (В))	+4 (1.26)
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом, (дБм (В))	+23 (11)
Ширина полосы пропускания по уровню -3дБ, (Гц)	10 – 100 000
Номинальный коэффициент передачи, (дБ)	0
Диапазон регулировки коэффициента передачи по входу, (дБ)	-8 ... +7
Коэффициент подавления входного синфазного сигнала, не менее, (дБ)	80
Напряжение питания, (В)	230 ± 10%
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 10
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 123

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<http://les.ru/catalog/4-1-i-bolee/sw-412as2e/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёмке

Коммутатор резерва SW-412AS2E соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-011-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____