


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

Коммутатор резерва SW-214HDAE предназначен для автоматического или управляемого переключения последовательных цифровых видеосигналов. Коммутатор поддерживает сигналы 3G/HD/SD-SDI и DVB-ASI.

SW-214HDAE должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Устройство управления	SW-214HDAE
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.B.04216
Дата регистрации декларации о соответствии	21.12.2017
Срок действия декларации	20.12.2022

Комплектность

Коммутатор резерва SW-214HDAE	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	2 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Стандарт обрабатываемых видео сигналов	3G/HD/SD-SDI, DVB-ASI
Количество входов / выходов	2 / 4
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	75
Тип разъемов	BNC
Скорость входного / выходного потока, (Мбит/сек)	270 – 2970
Номинальный размах выходного сигнала, (В)	0,8
Максимальная длина корректируемого кабеля типа Belden 8281 на потоке 1,5 Гбит/с, (м)	150
Управление	локальное, web-интерфейс, сигналами GPI
Тип сети Ethernet	100 Base-TX/10 Base-T
Количество входов / выходов GPI	2 / 2
Напряжение питания, (В)	100 – 240
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 10
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 123
Вес, (кг)	1,9

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Коммутатор резерва SW-214HDAE соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-011-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____