

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Описание

Кабельный корректор композитного видеосигнала (ПТЦС ГОСТ 7845-79) после прохождения по коаксиальным соединительным линиям длиной до 200-400 м. Корректор подавляет синфазные помехи, усиливает сигнал, выполняет частотную коррекцию потерь, производит разветвление входного сигнала на 3 выхода, устраняет чрезмерный ток по внешнему проводнику коаксиальной кабельной линии.

Кабельный корректор DS-13LC должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения

Наименование изделия	DS-13LC
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС № RU Д-РУ.ГР01.В.08963
Дата регистрации декларации о соответствии	19.06.2017
Срок действия декларации	18.06.2022

Комплектность

Кабельный корректор DS-13LC	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Формат видео сигналов	CVBS
Количество входов / выходов	1 / 3
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	75
Предельно допустимые перегрузки по любым входам и выходам, (В) при длительности до 5 мкс в течении 3 мин, не более	≤ 200 ≤ 10
Рабочий диапазон частот (без учета коррекции), (МГц) не менее граничная частота (без учета коррекции), (МГц)	0 .. 10 25
Стабильность коэффициента передачи по напряжению, (%) не хуже	± 0,5
Отношение сигнала яркости к взвешенной флуктуационной помехе (без учета коррекции), (дБ) не менее	65
Переходное затухание между выходами, (дБ) не менее	40
Диапазон регулировки усиления, (%) не менее	75 .. 150
Напряжение питания, (В)	230 ± 10%
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 3
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	103 x 42 x 168
Вес, (кг)	0,8

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Кабельный корректор DS-13LC соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-009-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____