


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

DS-1813HDE-P2 – 18 канальный усилитель-распределитель 1 в 3 для 3G/HD/SD-SDI сигналов с функцией коррекции длинный входного кабеля, реклоинга. Два блока питания, релейный обход.

DS-1813HDE-P2 должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	DS-1813HDE-P2
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС № RU Д-РУ.ГР01.В.08963
Дата регистрации декларации о соответствии	19.06.2017
Срок действия декларации	18.06.2022

Комплектность

Четырёхканальный усилитель-распределитель DS-1813HDE-P2	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	2 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество входов/выходов	18 * 1 / 2
Формат сигналов	3G/HD/SD-SDI
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	75
Тип разъёмов	BNC
Тип входа / выхода	с общей землёй
Размах входного сигнала, (В)	0.08...1.1
Максимальная длина входного корректируемого кабеля (типичное значение для HD SDI), (м)	150
Номинальный размах выходного сигнала в пике, (мВ)	800
Максимальный джиттер входного сигнала, (UI)	0,8
Джиттер выходного сигнала (при мин. длине кабеля), (UI)	≤ 0,03
Вес, (кг)	4,4
Напряжение питания, (В)	100 - 240
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 10
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 8 x 123

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<http://les.ru/catalog/aktivnye-tsifrovoye-video/ds-1813hde-p2/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёме

Усилитель-распределитель DS-1813HDE-P2 соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-009-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____