

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Описание

DS-13TLC - кабельный корректор для композитного видеосигнала после прохождения по коаксиальным соединительным линиям длиной до 400 м. Корректор подавляет синфазные помехи, усиливает сигнал, выполняет частотную коррекцию потерь, производит разветвление входного сигнала на 3 выхода, устраняет чрезмерный ток по внешнему проводнику коаксиальной кабельной линии. Устройство имеет гальваническую изоляцию выходных сигналов от входного кабеля, напряжение изоляции может достигать 1500 В.

Кабельный корректор DS-13TLC должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения

Наименование изделия	DS-13TLC
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС № RU Д-RU.ГР01.В.08963
Дата регистрации декларации о соответствии	19.06.2017
Срок действия декларации	18.06.2022

Комплектность

Кабельный корректор DS-13TLC	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Формат видео сигналов	CVBS
Количество входов / выходов	1 / 3
Вид тракта	с привязкой
Тип входа	трансформаторный
Входное сопротивление для синфазных сигналов, (кОм)	510
Входное сопротивление для дифференциальных сигналов, (Ом)	75
Выходное сопротивление, (Ом)	75
Коэффициент подавления синфазного сигнала (фоноподавление), не хуже, (дБ)	90
Номинальный коэффициент передачи	1.0
Длина корректируемого кабеля марки Canare LV-61, (м)	380
Полоса пропускания по уровню -3 дБ, (МГц)	≥ 7
Напряжение питания, (В)	230 ± 10%
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 3
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	103 x 42 x 168
Вес, (кг)	0,8

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Кабельный корректор DS-13TLC соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-009-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____