

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

SW-3212AS2 - коммутатор 32 в 1 звуковых аналоговых симметричных стерео сигналов. Выходы устройства сдвоенные. Переключение входов производится с лицевой панели или удаленно по сети Ethernet. Устройство имеет один блок питания.

Коммутатор SW-3212AS2 должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40°C;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

| | |
|--|---|
| Наименование изделия | SW-3212AS2 |
| Наименование изготовителя | ООО «ЛЭС-ТВ» |
| Адрес изготовителя | 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2 |
| Декларация о соответствии изделия | ТС № RU Д-РУ.МО10.В.04216 |
| Дата регистрации декларации о соответствии | 21.12.2017 |
| Срок действия декларации | 20.12.2022 |

Комплектность

| | |
|---|-------|
| Коммутатор SW-3212AS2 | 1 шт. |
| Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13) | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------------|
| Количество входов / выходов (стерео) | 32 / 1*2 |
| Формат сигналов | аналоговый, симметричный |
| Входное / выходное сопротивление, (Ом) | 600 / ≤60 |
| Тип разъемов | XLR 3-pin |
| Номинальный уровень входного сигнала, (дБм (В)) | +4 (1.26) |
| Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом, (дБм (В)) | +23 (11) |
| Ширина полосы пропускания по уровню -3дБ, (Гц) | 10 – 100 000 |
| Номинальный коэффициент передачи, (дБ) | 0 |
| Диапазон регулировки коэффициента передачи по входу, (дБ) | -32 ... +32 |
| Коэффициент подавления входного синфазного сигнала, не менее, (дБ) | 80 |
| Напряжение питания, (В) | 230 ± 10% |
| Потребляемая мощность, (Вт) | ≤ 10 |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм | 483 x 44 x 123 |
| Вес, (кг) | 2,6 |

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<http://les.ru/catalog/4-1-i-bolee/sw-3212as2/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёме

Коммутатор SW-3212AS2 соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-011-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____