


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

DS-116V-P2 это усилитель-распределитель аналоговых композитных видеосигналов 1 в 16, он предназначен для работы в составе телевизионного комплекса как распределитель синхросигналов "Black Burst" и "HD Tri-Level". Устройство позволяет регулировать усиление и частотную коррекцию потерь в коаксиальном кабеле длиной до 200-400 м, подавляет синфазные помехи обусловленные разностью потенциалов земли между входом и выходом соединительной линии, имеет два блока питания.

DS-116V-P2 должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Модель	DS-116V-P2
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС № RU Д-RU.ГР01.В.08963
Дата регистрации декларации о соответствии	19.06.2017
Срок действия декларации	18.06.2022

Комплектность

Усилитель-распределитель DS-116V-P2	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	2 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Формат видео сигналов	CVBS
Количество входов / выходов	1 / 16
Тип входа	дифференциальный
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	75
Номинальный размах входного сигнала, (В)	1,0
Диапазон допустимых величин входного сигнала, (В)	± 1,5
Номинальный коэффициент передачи	1,0
Неравномерность АЧХ в диапазоне 50 Гц...6,5 МГц, не более, (дБ)	± 0,05
Ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ, (МГц)	≥ 40
Постоянная составляющая на выходе, не более, (мВ)	± 10
Напряжение питания, (В)	230 ± 10%
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 10
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 123
Вес, (кг)	1,7

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Усилитель-распределитель DS-116V-P2 соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-009-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____