

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Общие сведения об изделии

DS-214HDA - двухканальный усилитель-распределитель 1 в 4 с функцией реклоинга для 3G/HD/SD-SDI и DVB ASI сигналов. Два блока питания, релейный обход.

DS-214HDA должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

## Основные сведения об изделии

Наименование изделия	DS-214HDA
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС № RU Д-RU.ГР01.В.08963
Дата регистрации декларации о соответствии	19.06.2017
Срок действия декларации	18.06.2022

## Комплектность

Двухканальный усилитель-распределитель DS-214HDA	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	2 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## Технические характеристики

Количество входов/выходов	2 * 1 / 4
Формат сигналов	3G/HD/SD-SDI, DVB ASI
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	75
Тип разъемов	BNC
Максимально допустимая перегрузка (длит. импульса до 10 мс) по всем входам/выходам, (В)	10
Тип входа / выхода	с общей землей
Размах входного сигнала, (В)	0.08...1.1
Максимальная длина входного корректируемого кабеля (типичное значение для HD SDI), (м)	150
Номинальный размах выходного сигнала в пике, (мВ)	800
Максимальный джиттер входного сигнала, (UI)	0,8
Джиттер выходного сигнала (при мин. длине кабеля), (UI)	≤0,03
Вес, (кг)	1,8
Напряжение питания, (В)	100 - 240
Потребляемая мощность, (Вт)	8
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 83

## Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

## Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - a. наличия механических повреждений;
  - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
  - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
  - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
  - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозowymi разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

## Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

## Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<http://les.ru/catalog/aktivnye-tsfrovoe-video/ds-214hda/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

## Свидетельство о приёме

Двухканальный усилитель-распределитель DS-214HDA соответствует техническим условиям:  
ТУ 6574-009-43247780-2014

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

М.П.

Ответственный за приёмку \_\_\_\_\_